

Link do produktu: <https://abc3.pl/wylacznik-zblizeniowy-ir1ir2-12v-sg01-altori-p-70.html>

Wyłącznik zbliżeniowy IR1/IR2 12V (SG01) Altori



Cena	27,60 zł
Cena poprzednia	39,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	IR1/IR2
Kod EAN	20023539

Opis produktu

Wyłącznik zbliżeniowy IR1/IR2 12V (SG01) firmy **Altori** łączy ze sobą dwie funkcje działania. Zmiana następuję poprzez przesunięcie przełącznika.

Ustawiając tryb działania **DOOR MODE**, wyłącznik możemy zastosować w szafie. Czujnik montujemy w szafie blisko drzwi. Zbliżenie przeszkody do sensora powoduje wyłączenie odbiornika (oświetlenia), natomiast oddalenie przeszkody od sensora powoduje załączeniu odbiornika (oświetlenia).

Wyłącznik ustawiony na tryb działania **TOUCH MODE** można wykorzystać przy montażu oświetlenia w meblach np. kuchennych. Pierwsze zbliżenie przeszkody do sensora powoduje załączenie odbiornika (oświetlenia), kolejne zbliżenie przeszkody do sensora powoduje wyłączenie odbiornika (oświetlenia).

Parametry techniczne:

- Napięcie wejściowe/wyjściowe: 12V DC/ 24C DC
- Maksymalne obciążenie 36W/72W
- Zasięg działania czujnika 0,5-3cm (w zależności od rodzaju przeszkody)
- Klasa ochrony: III klasa
- Stopień ochrony: IP20

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu wyłącznika zbliżeniowego IR1/IR2 12V (SG01)

1) Wpuszczany - w otwór o średnicy 14mm

- wyznaczyć miejsce montażu wyłącznika
- ustawić przełącznik dla wybranego sposobu działania **TOUCH MODE/DOOR MODE**
- w powierzchni montażowej wywiercić otwór o średnicy 14 mm
- przeprowadzić przewody i wsunąć wyłącznik w przygotowany otwór
- podłączyć oprawy oświetleniowe/odbiornik o mocy nie przekraczającej 36w (12V)/72w (24V)
- podłączyć wyłącznik IR do źródła zasilania 12V/24V DC
- sprawdzić poprawność działania wyłącznika

2) Nawierzchniowy - montowany do powierzchni montażowej na taśmie dwustronnej

-
- przesuwając w stronę przewodów ściągnąć z wyłącznika pierścień maskujący,
 - wyznaczyć miejsce montażowe wyłącznika
 - ustawić przełącznik dla wybranego sposobu działania wyłącznika **TOUCH MODE/DOOR MODE**
 - nakleić na wyłącznik piankową taśmę dwustronną (w zestawie)
 - przeprowadzić przewody
 - odkleić z taśmy dwustronnej folie zabezpieczającą i przykleić wyłącznik z wyznaczonym miejscu
 - podłączyć oprawy oświetleniowe/odbiornik o mocy nie przekraczającej 36W (12V)/72W (24V)
 - podłączyć wyłącznik IR do źródła zasilania 12V/24V DC
 - sprawdzić poprawność działania wyłącznika

Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu sensora należy sprawdzić w jakiej odległości od danej przeszkody czujnik działa prawidłowo. Podłączenie wyłącznika zbliżeniowego do instalacji elektrycznej powinna wykonać osoba uprawniona!